



Anleitung

PPPoE Einwahl mit einem
MikroTik Router



1. Stellen Sie sicher, dass das Internet-Kabel an dem mit **PoE beschrifteten Anschluss** und Ihr **PC an einem Ethernet-Anschluss** eingesteckt ist.

2. Starten Sie den Internet Browser Ihres PCs (i.d.R. Internet Explorer oder Mozilla Firefox) und geben Sie in die Adressleiste <http://192.168.88.1> ein.

3. In der sich öffnenden Seite stellen Sie (1) **Country** auf **germany**

Setzen Sie (2) **Security** auf **WPA2** und vergeben unter (3) einen **WPA2 Schlüssel** mit **mindestens 8 Zeichen**.

Bei (4) wählen Sie **PPPoE** und geben unter (5) **PPPoE User** Ihren **Benutzernamen** und unter (6) **PPPoE Password** Ihr dazugehöriges **Password** ein.

Setzen Sie unter (7) **DHCP Server** und unter (8) **NAT** jeweils einen Haken.

Vergeben Sie aus Sicherheitsgründen ein Passwort unter (9) **Password**, welches Sie bei (10) **Confirm Password** wiederholen.

Abschließend bestätigen Sie ihre Eingaben mit einem Klick auf (11) **Apply Configuration**.

4. Die Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. Sie können Ihren Internet Browser nun schließen.

The screenshot shows the MikroTik WebFig v5.24 interface for configuring PPPoE. The 'Wireless' section is on the left, and the 'Configuration' section is on the right. Red boxes and numbers 1-11 highlight specific configuration steps:

- 1: Country dropdown set to 'germany'
- 2: Security dropdown set to 'WPA2'
- 3: Pre-Shared Key input field
- 4: Address Acquisition radio button set to 'PPPoE'
- 5: PPPoE User input field
- 6: PPPoE Password input field
- 7: DHCP Server checkbox checked
- 8: NAT checkbox checked
- 9: Password input field
- 10: Confirm Password input field
- 11: 'Apply Configuration' button circled in red